



Banner

THE POWER COMPANY

MAD072017

ACCUCHARGER 2A 6/12V

Chargeur automatique 6V et 12V

Chargeur de dernière génération commandé par microprocesseur permettant une charge optimale. D'une grande facilité d'utilisation, il est pourvu de protections qui apportent toute la sécurité nécessaire à l'utilisation. Affichage LED indiquant l'état de charge, idéal pour la charge des petites batteries (VL, Motos, Quads, Micro-tracteur, voitures anciennes ..) et la maintenance de charge.



CARACTERISTIQUES

Tension de batterie: 6 V et 12 V, reconnaissance automatique de la tension

Charge: 8 courbes pré-programmées, entièrement automatique, maintien de charge

Affichage: LED de couleur pour matérialiser le niveau de charge

Présentation: coque robuste avec protection, pinces de qualité isolées, patte de fixation

Sécurité: protégé contre les inversions de polarité, les surtensions, les court-circuits.

Contenu: Chargeur, pince, oeillet avec fusible, sacoche

UTILISATION

6V et 12 V:



CODE ARTICLE

Modèle:	ACCUCHARGER 2A
Alimentation:	230 V AC, 50 Hz
Tension de la batterie:	6V et 12 V
Tension de charge:	jusqu'à 14,7 V
Puissance:	max. 2 A
Capacité de la batterie:	jusqu'à 46 Ah
Protection :	IP54
Dimensions:	18,5 x 8,5 x 6,5 cm
Longueur du câble:	200 cm
Poids:	0,7 kg
Température de fonctionnement:	-20 °C bis +50 °C



CODE ARTICLE

1240000020