



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 6/12 В/2 А

Автоматическое зарядное устройство для аккумулятора 6/12 В

Современная микропроцессорная технология, по которой изготовлена данная серия зарядных устройств для аккумуляторов, гарантирует качественную зарядку батареи, высокий уровень безопасности и простоту обслуживания прибора. На LED-дисплее отображается статус заряда. Идеально подходит для мотоциклов / аккумуляторов транспортных средств, а также обеспечивает безопасное сохранение заряда аккумулятора на протяжении нескольких месяцев.



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение АКБ: для АКБ 6 В и 12 В, автоматическое определение уровня напряжения.

Режим заряда: полностью автоматический, 8-ступенная зарядка, автоматическое переключение на функцию сохранения заряда

Индикация: большой LCD-дисплей

Исполнение: массивный корпус с защитой кромок, высококачественные зажимы типа «крокодил» полностью изолированные, монтажные крюки

Безопасность: Защита от неправильной полярности, перенапряжения, искрообразования и короткого замыкания

Объем поставки: Зарядное устройство, зажимы, петлевой адаптер с предохранителем, чехол и инструкция

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения в домашних условиях

6/12 В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 2 А
Напряжение сети:	230 В АС, 50 Гц
Напряжение батареи:	6/12 В
Зарядное напряжение:	до 14,7 В
Зарядный ток:	макс 2 А
Емкость батареи:	до 46 Ач (рекомендуется)
Класс безопасности:	IP54
Габариты:	18,5 x 8,5 x 6,5 см
Длина зарядного кабеля:	200 см
Масса:	0,7 кг
Диапазон температур:	от -20 °С до +50 °С

НОМЕР АРТИКУЛА

1240000020