



## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 12В/3А

### Совершенный универсальный прибор

Полностью автоматический прибор большим анимированным LED-дисплеем, поэтапная инструкция процесса зарядки батарей на английском, немецком и французском языке. Автоматическая измерительная система точно отображает процесс зарядки батареи. Простое обслуживание, современная технология зарядки и высокий уровень безопасности — отличительные признаки этого универсального зарядного устройства.



### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Режим заряда:** полностью автоматический, 8-ступенная зарядка, автоматическое переключение на функцию сохранения заряда  
**Индикация:** анимированный LED-дисплей с точными указаниями и информацией в виде коротких пояснительных текстов  
**Исполнение:** массивный корпус с защитой кромок, высококачественные зажимы типа «крокодил» полностью изолированные, монтажные крючки  
**Безопасность:** Защита от неправильной полярности, перенапряжения, искрообразования и короткого замыкания  
**Объем поставки:** Зарядное устройство, зажимы, петлевой адаптер с предохранителем, чехол и инструкция

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Для применения в домашних условиях.

12 В



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип:</b>	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 3 А
<b>Напряжение сети:</b>	230 В АС, 50 Гц
<b>Напряжение батарей:</b>	12 В
<b>Зарядное напряжение:</b>	до 14,7 В
<b>Зарядный ток:</b>	макс. 3 А
<b>Емкость батарей:</b>	до 72 Ач (рекомендуется)
<b>Класс безопасности:</b>	IP64
<b>Габариты:</b>	18,5 x 8,5 x 6,5 см
<b>Длина зарядного кабеля:</b>	200 см
<b>Масса:</b>	0,7 кг
<b>Диапазон температур:</b>	от -20 °С до +50 °С

### НОМЕР АРТИКУЛА

1240000030