

# Motorradbatterien



## intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm



## LEISTUNGSSTARK UND NACHHALTIG

Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.


- » Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.
- » Austausch-Empfehlung für defekte Nass-Batterie.
- » Zentrale Entgasung.
- » **Nur aufrecht einbaubar**, da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.

# Technisches Datenblatt

BIKE  
POWER **CLASSIC**



|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Artnr.                    | 00412S                                           |
| Japan-Code                | 6N4B-2A-3                                        |
| Nennspannung              | 6V                                               |
| Nennkapazität             | 4 AH (c20)                                       |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | 10 A (EN)                                        |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure   diluted sulphuric acid |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)                         |
| Abmessungen (LxBxH)       | 100 x 47 x 96 mm                                 |
| Schaltung                 | 1                                                |



|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie | Geschlossene Blei-Säure-Batterie   trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert   wartungsarm |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Polausführung

|           |   |
|-----------|---|
| Entgasung | 1 |
|-----------|---|

